



ENDRESS

Power Generators

EZG 100/4 II/TN-S

Artikel-Nr.: **511507**

Hauptmerkmale

Variante **Einspeisebetrieb**

Generator

Dauerleistung [kVA/kW]	100.0/80.0
Nennspannung [V]	400/230
Spannungsregelung	AVR
Nennstrom [A]	144,3 3~
Personenschutz	Isolationsüberwachung
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	44/54
Empfohlene Traktorleistung ca. [PS]	200
Nennzahl Zapfwelle	750
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung	3
Gewicht ca. [kg]	560
Maße L x B x H [mm]	1130 x 740 x 1007
Steckdosenkombination	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/125 A 1 x CEE 400 V/125 A, 1 h

Vorteile auf einen Blick

- Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
- Umschaltmöglichkeit Feldbetrieb / Einspeisung in Gebäude (IT/TN-Netze)
- Personenschutz Isolationsüberwachung im Feldbetrieb - sicheres mobiles arbeiten
- Schutzabsicherung über Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb (TN-Netz)
- Einspeisesteckdose CEE 5-polig, 1 h ausgelegt für die Maximalleistung des Generators
- 1 Stück passender Gegenstecker für die Hauseinspeisung CEE 400 V, 1 h im Lieferumfang enthalten

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.7.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



EZG 100/4 II/TN-S

Artikel-Nr.: 511507



Power Generators

Ausstattungsmerkmale

Absicherung über allpolige Leitungsschutzschalter

Betriebsstundenzähler

Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom

Automatische Sicherheitsabschaltung

Große Kontrollleuchten erleichtern das Einstellen der Zapfwellendrehzahl (Ampelfunktion)

Robuster Stahlrahmen mit Staplerlaschen

Ein passender Einspeisestecker 1h

Entwicklung und Herstellung in Deutschland

Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 036

Adapter für Kategorie 2

162 034

Einspeisestecker, CEE 400 V / 125 A, 1 h

E 135 848

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.7.2021

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

