

## *Yorking Stager YGE2000i*

Digitaler Wechselrichter Einphasen-Generator, 1,8 kW, Benzin, Seilstart

### **Technische Daten:**

Nennfrequenz (Hz) 50

Nennspannung (V) 230

Nennstrom (A) 7,8

Nennleistung (W) 1800

Maximale Leistung (W) 2000

Ausgang DC 12 V / 6,0 A

Anzahl der Phasen Einphasig

Motor Modell 160F

Motortyp 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV, Benzinmotor

Flascheninhalt (cmc) 113

Verdichtungsverhältnis 8,5:1

Motornenn Drehzahl 4300

Zündanlage T.C.I.

Zündkerze Typ NGK CR7HSA oder A5RTC

Seilzündsystem

Kraftstoff Bleifreies Benzin

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) 3,5

Fassungsvermögen des Ölbad (L) 0,4

Öltyp SAE 10W-40, 15W-40

Betriebszeit bei 75% Last 4 Stunden

Geräuschpegel (dB) 93

Abmessungen (LxBxH)(mm) 555 x 305 x 460

Gewicht (kg) 26,5

Schutzart IP2X