

Yorking Stager YGE3000i

Digitaler einphasiger Inverter-Generator, 2,8 kW, Benzin, Seilstart

Technische Daten:

Nennfrequenz (Hz) 50

Nennspannung (V) 230

Nennstrom (A) 12,2

Nennleistung (W) 2800

Maximale Leistung (W) 3000

Ausgang DC 12 V / 6,0 A

Anzahl der einphasigen Phasen

Motor Modell 170F

Motortyp 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV, Benzinmotor

Hubraum (cmc) 207

Verdichtungsverhältnis 8,5:1

Motornenn Drehzahl 3600

Zündanlage T.C.I.

Zündkerze Typ LG R6TC

Startsystem Seilzündung

Kraftstoff Bleifreies Benzin

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) 10,5

Fassungsvermögen des Ölbads (L) 0,6

Öltyp SAE 10W-40, 15W-40

Betriebszeit bei 75% Last 7,5 Stunden

Geräuschpegel (dB) 93

Abmessungen (LxBxH) (mm) 650 x 410 x 485

Gewicht (kg) 38,6

Schutzart IP2X