

Yorking Stager YGE3500Vi

Einphasiger digitaler Inverter-Generator, 3kW, Benzin, Elektrostart, Wohnwagen

Der Generator Stager YGE 3500Vi wurde speziell für Wohnmobile entwickelt und ist die ideale und einfache Wahl für den Komfort in Ihrem Wohnmobil.

Jeder Wohnwagen/Wohnmobil benötigt einen geräusch- und vibrationsarmen, leistungsstarken Generator, der mit einer Vielzahl von Verbrauchern kompatibel ist. Die Lösung von Stager ist die optimale Lösung.

Vorteile:

geräuscharm, vibrationsarm, kompakt

Wechselrichter

Kühlsystem

kompatibel mit einer breiten Palette von Verbrauchern

Doppelstromsystem - patentiert

Die Wechselrichtertechnologie gewährleistet eine saubere und sichere Stromversorgung für alle Arten von Geräten, mit Schwankungen von weniger als 2,5 %.

24-Liter-Kraftstofftank mit einem Pumpensystem, das dem von großen Lastkraftwagen ähnelt und für Sicherheit sorgt und das Auslaufen von Kraftstoff verhindert.

LCM-Display mit Anzeige von Betriebsstunden, Spannung, Fraktion, Warnung bei niedrigem Öldruck und anderen Funktionen.

Industrieabsaugung zur Reduzierung des Umrichterlärms.

Technische Daten:

Nennfrequenz (Hz) 50

Nennspannung (V) 230

Nennstrom (A) 13,7

Nennleistung (W) 3000

Maximale Leistung (W) 3500

Ausgang DC 12V / 7,5A

Anzahl der einphasigen Phasen

Motormodell JD168F

Motortyp 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHV, Benzinmotor

Flascheninhalt (cmc) 208

Verdichtungsverhältnis 8,5:1

Motorenndrehzahl 3600

Zündanlage T.C.I.

Zündkerze Typ NGK

Zündanlage Mit Schlüssel (elektrisch)

Kraftstoff Bleifreies Benzin

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) 24
Fassungsvermögen des Ölbad (L) 0,6
Öltyp SAE 10W-30
Reichweite bei 75% Last > 16
Geräuschpegel (dB) 93
Abmessungen (LxBxH)(mm) 545*455*270
Gewicht (kg) 44
Schutzart IP2X