

## *Stager FD 10000E*

### **Technische Daten:**

Nennleistung: 8,0 kW  
Maximale Leistung: 8,5 kW  
Nennspannung: 230 V  
Nennfrequenz: 50 Hz  
Nennstrom: 35 A  
Leistungsfaktor: 1,0  
Motormodell: YH192FB (E)  
Motortyp: Benzinmotor, 4-Takt, 1 Zylinder, OHV, Luftkühlung  
Motornennleistung: 19 PS  
Nenn Drehzahl: 3000 U/min  
Zylindrische Kapazität: 459 cm<sup>3</sup>  
Ölbadkapazität: 1,2 l  
Öltyp: SAE10W-40, 15W-40  
Kraftstoff: Bleifreies Benzin  
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 22 l  
Spannungsregelungsmodus: AVR  
Zündanlage: CDI  
Wicklung: 100 % Kupfer  
Abmessungen: 720 x 540 x 595 mm  
LwA-Geräuschpegel: 96 dB (A)  
Startsystem: Kabel / elektrisch  
Schutzart: IP23M  
Autonomie: 5 Std  
Netto-/Bruttogewicht: 98/102 kg

### **Kraftstoffverbrauch:**

@ 100 % Last: 5,48 l/h  
@ 75% Last: 4,93 L/h  
@ 50% Last: 3,77 L/h

### **Merkmale:**

2 einphasige Steckdosen 16A mit Schutzart IP44  
Frequenz-, Spannungs- und Betriebsstundenzähler  
LED-Ölwarnung  
thermische Sicherheit  
12V / 8A DC-Ausgang  
Schnurstart und elektrisches System mit ON / OFF / START-Taste

### **Lieferumfang:**

Batterie, Schutzrahmen, Griff und Räder  
Schlüsselhalter mit Zündkerzenschlüssel, Sternschraubendreher, Schlüssel 10-12  
2 einphasige Stecker  
Handbuch auf Rumänisch