

## *Stager FD3000E*

### **Technische Daten**

Nennleistung: 2,5 kW  
Maximale Leistung: 2,8 kW  
Nennspannung: ~ 230 V  
Nennfrequenz: 50 Hz  
Nennstrom: 10,9 A  
Leistungsfaktor: 1,0  
Motormodell: YH168FB  
Motortyp: Benzinmotor, 4-Takt, 1 Zylinder, OHV, Luftkühlung  
Motornennleistung: 6,5 PS  
Nenndrehzahl: 3000/3600 U/min  
Zylinderinhalt: 196 cm<sup>3</sup>  
Ölbadkapazität: 0,6 l  
Öltyp: SAE10W-40, 15W-40  
Kraftstoff: Bleifreies Benzin  
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: 10 l  
Spannungsregelungsmodus: AVR  
Zündsystem: CDI  
Wicklung: 100 % Kupfer  
Abmessungen: 615 x 450 x 485 mm  
LwA-Geräuschpegel: 93 dB (A)  
Schutzart: IP23M  
Startsystem: elektrisch  
Autonomie: 8 Stunden  
Netto-/Bruttogewicht: 46/49 kg

### **Kraftstoffverbrauch**

@ 100% Last: 1,71 l/h  
@ 75% Last: 1,54 l/h  
@ 50% Last: 1,18 l/h